

Sigelei 150 W TC Akkuträger

High end Akkuträger Sigelei 150 W TC aus dem Hause Sigelei, mit bis zu 150Watt Leistung und Temperatur Conrol.

Technische Spezifikation:

- Leistungsbereich Watt 10W – 150W, in 1 Watt Schritte
- Leistungsbereich Joule 10J – 100J, in 0,1 Joule Schritte
- Ausgangsspannung 1,0V – 7,5Volt, abhängig vom gewähltem Leistungsbereich und der verwendeten Ohmzahl
- Eingangsspannung 6,4V – 8,4 Volt
- Leistungsbereich Temperatur 100-300 ° C / 212 bis 572 ° F
- Ohmbereich 0,1Ohm – 3,0 Ohm
- Akkus 2 x 18650 IMR high drain (Flat Top, flacher Pluspol) mit mindesten 35A Leistung

Sicherheitsmerkmale:

- Tiefentladungsschutz
- Kurzschlusschutz
- Verpolungsschutz
- PCB Temperaturschutzwarnung
- 10 Sekunden Zugbegrenzung

Akku Warnhinweis:

Verwenden Sie nur 2 identisch-vollgeladene 18650 IMR (Flat Top, flacher Pluspol) Akkus:

- von derselben Marke
- mit derselben Leistung "Volt & Ampere", aber mit mindestens 35A Leistung
- Ladung mit demselben Ladegerät
- mit gleicher Menge an Ladezyklen
- mit gleichem Innenwiderstand

Verwenden Sie immer dasselbe Paar und dieses ausschließlich nur in dieser Mod Box!

Technische Daten:

- Anschluss: 510 Edelstahl
- federnd gelagerter Pluskontakt aus Kupfer
- Akkufach mit magnetischem Verschluss
- Maße: Höhe:103mm, Breite:57mm, Tiefe:25mm, Gewicht ohne Akku:192g

OLED ANZEIGE

Links Akkuladungszustand grafisch

Mitte oben Joule oder Watt

Mitte unten °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit) oder %

Rechts oben, entsprechende Voltzahl

Rechts unten, Ohmzahl

Bedienungsanleitung

Einlegen der Akkus

Öffnen Sie das Akkufach und legen Sie zwei 18650 high drain IMR Akkus mit mindesten 35A Leistung, wie auf dem Gerät angegeben ein.

Das Band dient zum leichteren Entfernen der Akkus, bitte legen Sie es dem entsprechend um die Akkus.

Anschließend das Akkufach schließen

Einschalten des Gerätes:

Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, wechselt das Gerät in den "Stand-by" Modus, das "SIGELEI" Logo wird auf dem Display angezeigt.

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Feuertaste 5 mal hintereinander innerhalb von 3 Sekunden ein.

Mit den Pfeiltasten können Sie, je nach Wahl, Watt oder JOULE erhöhen oder verringern. Um ins Menü zu kommen, den Feuertaster 5 mal hintereinander innerhalb von 3 Sekunden drücken.

Menüpunkte:

- SYSTEM ON, Pfeiltaste links oder rechts drücken = System off wechseln, oder Feuertaster für weiter drücken

- MODE JOULE, Pfeiltaste links oder rechts drücken = zwischen Mode Power und Mode Joule wählen, mit Feuertaster bestätigen

- wenn Mode Joule gewählt wurde, kann zwischen UNIT °C (Celsius) oder UNIT °F (Fahrenheit) gewählt werden

- wenn UNIT °C (Celsius) gewählt wurde, kann jetzt mit Pfeiltaste links oder rechts drücken, die Gradzahl in ° Celsius von 100°C bis 300°C eingestellt werden, mit Feuertaster bestätigen

- wenn UNIT °F(Fahrenheit) gewählt wurde, kann jetzt mit Pfeiltaste links oder rechts drücken die Gradzahl in ° Fahrenheit von 212°C bis 572°C eingestellt werden, mit Feuertaster bestätigen

HINWEIS: Joule-Modus wird nur bei Verwendung von Nickel Draht (Ni200) funktionieren. Ist der Tank leer wird "Dry Coil" angezeigt.

Wird ein neuer Coil im Joule-Modus verwendet dann ist es zwingend notwendig, dass die Pfeiltasten kurzzeitig zusammen gedrückt werden, der Verampferwiderstand wird Ihnen angezeigt, und ist somit gespeichert.

geliefert wird:

1 x Sigelei 150 W TC Mod Box in schwarz gummiert

1 x Sigelei 150 W TC Silikon Schutz

1 x Deutsche Bedienungsanleitung

1 x Box

Wir können die Sigelei 150 W TC Mod Box ausschließlich nur erfahrenen Dampfern empfehlen.

Sie finden unter dem Akku Warnhinweis den Hinweis "gleicher Innenwiderstand".

Damit sich Akkus in gleicher Leistung entladen können, ist es zwingend notwendig, dass diese den annähernd gleichen Innenwiderstand haben.

Eine Toleranz von 5% muss eingehalten werden.

Wenn Sie sich bei der Akkuvahl nicht sicher sind, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Bitte nutzen Sie nur qualitativ hochwertige Ladegeräte, welche das Ladeverfahren TC, CC, CV unterstützen.