

40W Innokin Cool Fire IV Express Kit

Kompakt – intelligent - leistungsfähig - schick

Der 40W Innokin Cool Fire IV ist in vier verschiedenen Farben: silber/schwarz/blau und amethyst verfügbar

Technische Daten:

- Länge 86mm; Tiefe 25mm; Breite 43mm
- Akkukapazität: 2000mAh
- Leistung 6-40 Watt / 3-7,5 Volt, Einstellung in 0,5 Watt Schritte; oder 0,1 Volt Schritte
- Für Verdampfer oberhalb von 0,2 Ohm
- Verdampferanschluss: 510 aus Edelstahl mit gefedertem Pluskontakt
- OLED Display, umschaltbar für Links- oder Rechtshänder
- Micro USB Ladeanschluss

OLED Anzeige:

- oben links: Verdampferwiderstand
- unten links: Voltzahl entsprechend der eingestellten Wattzahl
- mitte: Wattzahl
- rechts: Akkuzustandsanzeige grafisch

Sicherheitsmerkmale:

- Kurzschlusschutz
- Tiefentladungsschutz
- Zugzeitbegrenzung 15 Sekunden
- Widerstandsprüfung
- Akku-Zustandsanzeige über grüne, orange und rote LED im Feuertaster, bei rot "Akku sollte geladen werden"
- An- und Ausschalter

Lieferumfang:

- 1 x 40W Innokin Cool Fire IV Express Kit in Schwarz
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x 510/eGo Adapter

Menü:

- Plus- & Minustaster, hoch- oder herunterstellen, dazu den entsprechenden Taster gedrückt halten bis die Zahl zu blinken anfängt, dann lässt sich diese Zahl per Tasterdruck in 0,5 Watt oder 0,1 Volt Schritte ändern
- Schneller Zahlendurchlauf durch entsprechenden Taster gedrückt halten, Speichern mit Feuertaster
- Zwischen Watteinstellung und Volteinstellung wechseln, Feuertaster gemeinsam mit Minustaster betätigen, Volteinstellung wird blinkend dargestellt, Einstellung vornehmen und speichern mit Feuertaster
- Zwischen Volteinstellung und Watteinstellung wechseln, Feuertaster gemeinsam mit Plusstaster betätigen, Watteinstellung wird blinkend dargestellt, Einstellung vornehmen und speichern mit Feuertaster
- Display drehen: Plus- & Minustaster gemeinsam betätigen, Zugzähler wird dabei angezeigt
- Tastersperre über 3 x Feuertasterklick