

Kamry 100 Mod Box

Menü:

Feuertaster, 5 schnelle Klicks zum Einschalten, Power on wird kurz angezeigt
Feuertaster, 5 schnelle Klicks zum Ausschalten, Power off wird kurz angezeigt
Feuertaster, 3 schnelle Klicks Wechsel von Normal Mode zu Super Mode und zurück

OLED Display Anzeige, gleichzeitig Angezeigt wird:

- Links Akkuzustandsanzeige Symbolisch
- oben Mitte Ohm,
- unten Mitte Zugzähler
- oben Rechts Wattzahl
- unten Rechts entsprechende Voltzahl

Technische Spezifikation:

Leistungsbereich ab 7W bis 100 Watt

- Normal Mode 7W bis 40W
- Super Mode 0,5 Ohm – 0,7 Ohm 7W-100W
- Super Mode 0,4 Ohm – 0,5 Ohm 7W-80W
- Super Mode 0,3 Ohm – 0,4 Ohm 7W-60W
- Super Mode 0,2 Ohm – 0,3 Ohm 7W-50W

Schaltstufen bis 100 Watt in 0,1 Watt Schritte

Arbeitsbereich bis 0,2 Ohm

Energieversorgung, 2 x 18650 IMR Akkus mit mindestens 20A Leistung, genutzte Kapazität 6,4V bis 8,4V

Akku Warnhinweis:

Verwenden Sie nur 2 identisch vollgeladene 18650 IMR Akkus, selbe Marke, selbe Leistung "Volt & Ampere", selbe Charge, gleiche Menge an Ladezyklen, gleicher Innenwiderstand. Verwenden Sie immer dasselbe Paar und das ausschließlich nur in dieser Mod Box.

Sicherheitsmerkmale:

-Verpolungsschutz, -Tiefentladungsschutz, -Kurzschlussschutz, -8 Sekunden Zugbegrenzung

Technische Daten:

Feuertaster mit blauer LED Anzeige

Verdampferanschluß: 510

Material: Messing, Edelstahl, Holz (deep rosewood), Kunststoff

OLED Display

Micro USB Ladeanschluss, Ladezustand wird über OLED angezeigt

360° Stellrad für Wateinstellung

Akkufach mit Riegel Verschluss

Maße: 101,7mm x 56.25mm x 32mm

Gewicht ohne Akku: 233 g

Lieferumfang:

1 x Kamry 100 Mod Box

1 x Micro USB Ladekabel

1 x Deutsche Bedienungsanleitung

1 x Box